

### ■ 概 要

HDMI レコーダー HDMI-R2012 は、フルハイビジョン HDMI 入力の信号を録画し、編集し、再生して HDMI 出力する装置です。

モニター画面上の操作により、記憶、編集、再生することができます。また、HDMI 入力信号は、記憶と同時に、リアルタイムに HDMI 出力ができます。

### ■ 特 徴

- ・ HDMI 入出力ポートを有し、フルハイビジョン信号を録画・編集・再生できます。
- ・ 録画・編集したハイビジョン信号を HDMI 出力ポートから配信します。
- ・ 録画と同時に入力ハイビジョン信号を HDMI 出力ポートからリアルタイム配信できます（入力信号が 1080i/720p の場合のみ）。

### ■ 主な仕様

1. HDMI 入力 2 ポート : 1 ポート 1080p 対応  
1 ポート 1080i/720p 対応  
(注) 複数の規格の HDMI 入力の場合、HDMI 分配器を通して、上記 2 ポートに接続して利用します。
2. HDMI 出力 2 ポート : 1 ポート (リアルタイム配信) 1080i/720p 対応  
1 ポート (録画映像配信) 1080p 対応
3. 録画容量 HDD 2TB (注 1)
4. 録画制御 (1080i に限り連続録画記録時間を 30 分間隔で 3 時間まで指定可能)
5. 録画フォーマットは M-JPEG AVI 形式 (1 時間で約 30GB)。
6. 連続録画記録は、24 時間に設定 (注 2)。
6. HDMI レコーダーで録画ファイルの編集・ブルーレイディスクへ書込に対応。
7. HDCP 非対応です。
8. その他 追加オプション  
(注 1) 録画保存は HDD で行います。また、HDD は増設可能です。  
(注 2) 録画記録時間の目安として、1TB で 33 時間記録できます。  
(注 3) その他の仕様変更についても相談に応じます。

---

お問合せ先：イーラムダネット株式会社 URL <http://www.e-lambdanet.com>

〒252-0229 神奈川県相模原市中央区弥栄 2-12-24

TEL 042-755-8785 e-mail : [eln@e-lambdanet.com](mailto:eln@e-lambdanet.com)

■ HDMI レコーダー構成図

